SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 24.11.2026

SICHERHEITSBUCHSEN 4 MM

BU 4853

Sicherheits-Einpressbuchse 4 mm, Flansch Ø 14,4 mm, Gewinde M4×12

32 A
BEMESSUNGSSTROM

1000 V
BEMESSUNGSSPANNUNG



Abbildung: Rendering, rot

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Bemessungsspannung	**1000 V**
Messkategorie	**CAT II**
Bemessungsstrom	**32 A**
Montagebohrung	**Ø 12,3 mm**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktoberfläche	**Messing vernickelt, versilbert, verzinnt oder vergoldet lieferbar**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN 8

schwarz · rot · blau · gelb · grün · violett · weiß · gelb/grün

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Buchsen in vielen Farben

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Passende Stecker und Messleitungen
Aus unserem Programm, auf Wunsch ebenfalls angepasst

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015