SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 25.11.2026

SICHERHEITSBUCHSEN 4 MM

BU 4901

Sicherheitsbuchse 4 mm,
Schraubbefestigung, Lötbohrung

4-mm-Buchse	32 A	1000 V
STECKDURCHMESSER	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG



Abbildung: rot

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**4-mm-Buchse**
Bemessungsspannung	**1000 V**
Messkategorie	**CAT II**
Bemessungsstrom	**32 A**
Befestigung	**Schraubbefestigung mit Sechskantmutter oder Schlitzmutter nach Wahl, aufgedreht oder lose beigelegt**
Montagebohrung	**Ø 12 mm**
Plattenstärke	**bis 8 mm**

Werkstoffe und Ausführung

Anschluss	**Lötbohrung Ø 3×5,5 mm, Länge 6,5 mm**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

8

schwarz · rot · blau · gelb · grün · violett · weiß · gelb/grün

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Buchsen in vielen Farben

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Passende Stecker und Messleitungen
Aus unserem Programm, auf Wunsch ebenfalls angepasst

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015