STECKER UND BUCHSEN 2 BIS 3 MM

KP 2000

Kupplungsbuchse 2 mm

2-mm-Buchse
STECKDURCHMESSER

5 A
BEMESSUNGSSTROM



Abbildung: Rendering

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**2-mm-Buchse**
Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Bemessungsstrom	**5 A**
Temperaturbereich	**–10 °C bis +50 °C**

Werkstoffe und Ausführung

Grundkörper	**Messing**
Kontaktoberfläche	**versilbert**
Anschluss	**Lötanschluss bis 0,5 mm²**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Buchsen in vielen Farben

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Passende Stecker und Messleitungen
Aus unserem Programm, auf Wunsch ebenfalls angepasst

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015